

# **ARS en KX-TD1232**

## 1.- Programa 312

Activar la función ARS

## 2.- Programa 313

Desactivar los tiempos B,C y D. Dejar abilitado solo el tiempo A

## 3.-Programa 314 (Digitos de Ruta 1)

Tenemos hasta 50 campos para cargar los numeros que querramos tener en una misma ruta  
Ejemplo: celulares

01: 044

## 4.-Programa 315 (Digitos de Ruta 2)

Aquí asignamos el resto de los digitos a marcar

Ejemplo:

01:**01**

02:**00**

03:**8**


etc...

## 5.-Programa 322 (Ruta de Plan 1)

Aquí asignamos el grupo troncal para los celulares

Ejemplo:

A: G **8** M **1**



## 6.- Programa 323 (Ruta de plan 2)

igualmente aquí asignamos el grupo troncal para el resto de los numeros como locales, L.D., etc...

A: G **1** M **1**



# **ARS CON LÍNEAS DE AXTEL**

1. Entrar al programa 312 y activarlo
2. En el programa 314 agregamos todos los numeros locales y L.D.
3. En el programa 322 lo ponemos **G 8 M 1**
4. Y por ultimo en el programa 331 ( agregar digitos ) ponemos el numero por con el que tenemos acceso a tomar linea para la calle.

Nota: Utilizamos esto cuando Axtel pone el servicio de líneas privadas con líneas publicas por el mismo enlace.